

# Menüstruktur Universalfernbedienung *SupportPlus 8in1 URC-L-639*

## Legende

Farbe für Tastendruck [ x ] für Taste x  
 Farbe für Anzeige

## im Menü

[hoch] Einstellen  
 [OK] Einstellung übernehmen  
 [EXIT] Einstellung abbrechen

## Funktionen

## Tastenfolge

Marke und Code für Device festlegen [SET] + [Device] Marke / Code [hoch] / [runter] / [links] / [rechts] & [bel.Taste zum Test] [OK]

## Menü-Modus:

[SET] (3 sec)

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Device Search, s. u.	\_\_\_	CODE SETUP	[OK]	DEV SEARCH	[OK]	[Device]	[OK]	Device & Code durchzählend	Code sendend	[bel. Taste]	[OK]
Gerät mit Code belegen		\_\_	DEV SETUP	[OK]	[Device]	000 ... 999	[OK]				
Code Shift, s. u.		\_\_	CODE SHIFT	[OK]	[Device]	000 ... 999	[OK]				
Uhrzeit einstellen	\_\_\_	CONFIGURE	[OK]	TIME SETUP	[OK]	00:00 - 12:59, AM/PM	[OK]	SUCCESS			
Volume Lock, s. u.		\_\_	VOL LOCK	[OK]	[Device] / [links] / [rechts]	ON/OFF	[OK]	SUCCESS			
Device Lock, s. u.		\_\_	DEV LOCK	[OK]	[Device] / [links] / [rechts]	ON/OFF	[OK]	SUCCESS			
Display-Beleuchtung ändern		\_\_	LIGHT	[OK]	[links] / [rechts]	*ON*/OFF	[OK]	SUCCESS			
Display-Kontrast ändern		\_\_	CONTRAST	[OK]	1 ... 15		[OK]	SUCCESS			
alle Einstellungen löschen		\_\_	CLEAR ALL	[OK]	SURE CLEAR		[OK]	SUCCESS			
IR-Sequenz für Taste lernen	\_\_\_	LEARNING	[OK]	LEARN KEY	[OK]	SELECT KEY	bel. Taste	WAITING (30 sec)	Code-Empfang	SUCCESS	
IR-Sequenz für Taste löschen		\_\_	DELETE KEY	[OK]	SELECT KEY		bel. Taste	SURE DELET	[OK]	SUCCESS	
alle IR-Sequenzen für Device löschen		\_\_	DELETE DEV	[OK]	SELECT DEV		[Device]	SURE DELET	[OK]	SUCCESS	
alle IR-Sequenzen löschen		\_\_	DELETE ALL	[OK]	SURE DELET		[OK]	SUCCESS			
Macro 1 definieren	\_\_\_	MACRO	[OK]	MACRO1	[OK]	SET UP	[OK]	SELECT KEY	max. 10 Tastendrücke	[OK]	SUCCESS
Macro 1 löschen		\_\_	DELETE				[OK]	SURE DELET	[OK]	SUCCESS	
Macro 2 definieren	\_\_\_	MACRO2	[OK]	SET UP			[OK]	SELECT KEY	max. 10 Tastendrücke	[OK]	SUCCESS
Macro 2 löschen		\_\_	DELETE				[OK]	SURE DELET	[OK]	SUCCESS	
Macro 3 definieren	\_\_\_	MACRO3	[OK]	SET UP			[OK]	SELECT KEY	max. 10 Tastendrücke	[OK]	SUCCESS
Macro 3 löschen		\_\_	DELETE				[OK]	SURE DELET	[OK]	SUCCESS	

direkt zu SET / LEARNING / LEARN KEY [LEARN] (3 sec)

kontinuierlich [CH +] [QUICKVIEW] (3 sec) SCAN

für alle Devices den Ein-/Aus-Code senden [ALLOFF] (3 sec)

Macro 1 ausführen [MACRO] + [1]

Macro 2 ausführen [MACRO] + [2]

Macro 3 ausführen [MACRO] + [3]

## nähere Funktionsbeschreibungen

VOL LOCK  
 DEV LOCK  
 CODE SHIFT  
 DEV SEARCH  
 MACRO

Unabhängig vom aktuellen Device wird bei Drücken von [Vol +] / [Vol -] nur ein ausgewähltes Device angesteuert.  
 Code-Änderung bei ausgewählten Devices sperren  
 Device AUXiliary belegen  
 autom. Durchprobieren verschiedener Ein-/Aus-Codes  
 bis 10 zehn gespeicherte Tastendrücke hintereinander senden